

LAURA ASHLEY

IL3240

FERNHURST WALL WASHER INSTALLATION INSTRUCTIONS

These instructions are provided for your safety.

Please read carefully before commencing work and retain for future reference.

SAFETY INFORMATION

- * If you are in any doubt consult a person competent to give advice on the installation of electrical equipment.
- * This fitting should be fitted in accordance with current IEE Wiring Regulations and Building Regulations.
- * To prevent electrocution switch off at the mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electricity supply without your knowledge.
- * To avoid damage to concealed wiring during installation, establish the direction of the supply cable before drilling fixing holes.
- * This fitting is Class 2 = therefore no earth is required and should be fitted to a lighting supply protected by a 5 amp fuse or equivalent circuit breaker.
- * Always be sure to use the correct type and wattage of bulbs as indicated on the fitting. Never exceed the wattage stated.
- * When changing the bulb, always switch off at the mains and allow the old bulb to cool down before handling. Dispose of used bulbs carefully.
- * This fitting is designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only = 

INSTALLATION

1. Ensure the house electricity supply is off at the fuse board.
2. If you are fitting this product in place of an existing one, you may find that there are more than 3 sets of cables connected. If there are loop in cables that are not connected to the light these must be terminated in a separate terminal block not connected to the fitting. Before removing existing fitting, carefully note position of each set of cables
3. Carefully remove the two top chrome thumb screws to release the front crystal shade from the product. Place shade to one side for refitting later. Remove the top and bottom screws from the wall bracket from the back plate and using the bracket and back plate as a template, mark and drill fixing holes in the wall. Ensure the holes are drilled into a solid wall or other suitable mounting and not just into plaster.
4. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows: Use a screwdriver to lever open the connector block housing and feed supply cable through rubber sleeve. The weight of the fitting must be supported whilst making the electrical connections as follows:
 Connect the supply live (normally brown or red) to fitting live (marked "L") on the terminal block.
 Connect the supply neutral (normally blue or black) to fitting neutral (marked "N") on the terminal block.
Please note: No earth should be connected to any part of this fitting. If an earth is present please terminate these in a separate terminal block (not supplied) to ensure that continuity is maintained for the earth circuit.
 Ensure electrical connections are tight and no loose strands of wire are left out of the connector block. Ensure terminals and rubber sleeve are correctly seated then close connector block housing.
5. Offer the back plate with bulbholder attached up to the mounting bracket and secure in place using the screws removed earlier. Ensure that the fitting is securely attached. **Take care not to damage wiring.**
6. Fit the bulb: Type and wattage as indicated on the fitting. **The wattage indicated must not be exceeded.** Use only self shielded bulbs.  Do not touch halogen bulbs with bare hands as this will shorten their life.
7. Refit the front crystal shade by positioning over the top of the back plate already fitted to the wall. Align the holes on either side of the top of the shade frame with those in the top of the back plate and secure in place using the chrome thumb-screws removed earlier.
8. Switch on the electricity supply at the fuse board.

GENERAL INFORMATION

This fitting is designed for internal use only and must be fitted to a DRY SURFACE as any dampness in plaster or paint can damage the finish. **Do not use polish or abrasive cleaner - just a soft dry cloth.**

LAURA ASHLEY

IL3240

LÈCHE-MUR FERNHURST INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ces instructions sont fournies pour votre sécurité.

Veuillez lire attentivement avant de commencer à travailler et les conserver pour référence future

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- * En cas de doute, consultez une personne compétente pour obtenir des conseils relatifs à l'installation d'équipements électriques.
- * Ce lustre doit être installé conformément aux Réglementations de câblage et aux Réglementations du bâtiment de l'IEE
- * Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation secteur avant d'installer ou d'entretenir ce lustre. Assurez-vous que personne ne pourra rétablir l'alimentation à votre insu.
- * Pour éviter les dommages des fils dissimulés pendant l'installation, vérifiez la direction du câble d'alimentation avant de percer les orifices de fixation.
- * Ce luminaire fait partie de la Classe 2 = ; par conséquent, aucune mise à la terre n'est requise et il doit être raccordé à une prise secteur protégée par un fusible de 5 ampères ou un coupe-circuit équivalent.
- * Veuillez toujours à utiliser des ampoules de type et de puissance correctes comme indiqué sur le lustre. Ne dépasser jamais la puissance recommandée.
- * Lors du remplacement d'une ampoule, coupez toujours l'alimentation secteur et laissez refroidir l'ancienne ampoule avant de la manipuler. Jetez les ampoules usées avec prudence.
- * Ce lustre est conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes à filament de tungstène blindé =

INSTALLATION

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre domicile est coupée au niveau du disjoncteur.
2. Si vous installez ce produit à la place d'un autre éclairage, vous constaterez peut-être que plus de 3 séries de fils sont raccordés. S'il y a des boucles dans les fils qui ne sont pas raccordés au luminaire, il convient de les terminer dans un bornier distinct non raccordé au luminaire. Avant de retirer le support existant, notez attentivement la position de chaque série de fils.
3. Retirez soigneusement les deux vis moletées chromées supérieures afin de libérer l'abat-jour avant en cristal. Posez l'abat-jour sur le côté pour le réinstaller ultérieurement. Retirez les vis supérieure et inférieure du support mural de la plaque arrière et, en utilisant le support et la plaque arrière comme modèles, marquez et percez des orifices de fixation dans le mur. Assurez-vous que les orifices sont percés dans un mur solide ou un autre support adéquat et pas seulement dans le plâtre.
4. Le poids du lustre doit être soutenu pendant que vous effectuez les branchements électriques comme suit : Utilisez un petit tournevis plat pour faire levier et ouvrir le boîtier de raccordement.
Branchez le fil d'alimentation directe (normalement marron ou rouge) à la prise alimentation du luminaire (portant la lettre « L ») du bornier.
Branchez le fil d'alimentation neutre (normalement bleu ou noir) à la prise neutre du luminaire (portant la lettre « N ») du bornier.
Ce luminaire est doté d'une double-isolation et aucun fil de mise à la terre ne doit y être connecté. Si des fils de mise à la terre sont présents, veuillez les terminer dans un bornier distinct (non fourni) pour garantir la continuité du circuit de mise à la terre de votre domicile. Enveloppez la borne de terre dans 2 couches de ruban adhésif isolant de bonne qualité et assurez-vous que le bornier reste à l'écart du luminaire.
- REMARQUE : Assurez-vous que les branchements électriques sont bien serrés et qu'aucune longueur de fil ne dépasse du bornier.**
5. Placez la plaque arrière avec la douille attachée contre le support de montage et fixez-la en place à l'aide des vis retirées au préalable. Assurez-vous que l'applique est bien fixée. Veuillez à ne pas endommager les câbles.
6. Utilisez uniquement des ampoules auto-protégées. **Ne touchez pas les ampoules halogènes à mains nues, car cela raccourcirait leur durée de vie.**
7. Réinstallez l'abat-jour avant en cristal en le positionnant par dessus la plaque arrière déjà fixée au mur. Alignez les orifices de part et d'autre du dessus de l'abat-jour sur ceux qui se trouvent dans le dessus de la plaque arrière et sécurisez-les en place à l'aide des vis moletées chromées retirées précédemment
8. Rebranchez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce lustre est destiné à une installation à l'intérieur uniquement et doit être fixé sur une SURFACE SÈCHE, car toute trace d'humidité dans le plâtre ou la peinture pourrait endommager la finition. **Ne pas utiliser de vernis ni de détergent abrasif, simplement un chiffon sec et doux.**

FERNHURST APLİK MONTAJ TALİMATLARI

LAURA ASHLEY

IL3240

Bu talimatlar sizin emniyetiniz için sunulmaktadır.
Lütfen işe başlamadan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride
kullanılabilmesi için saklayınız.

EMNİYET BİLGİLERİ

- * Elektrikli cihazların kurulumu konusunda herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde bu konuda yetkin bir kişinin tavsiyesine başvurunuz.
- * Bu avize IEE Elektrik Tesisatı Nizamnamesi ile İnşaat Nizamnamesi'ne uygun bir şekilde monte edilmelidir.
- * Elektrik çarpmasını önlemek adına, bu avizenin montaj ya da bakımının yapılmasından önce elektriği ana girişten kapatınız. Başkalarının sizin bilginiz dışında elektriği açamayacağını temin ediniz.
- * Avizenin montajı esnasında siva altı kabloların zarar görmemesini temin etmek için, montaj deliklerini delmeden önce besleme kablolarının yönünü tespit ediniz.
- * Bu avize Class 2 =  kapsamında olup, dolayısı ile topraklama yapılması gerekmektedir. Avizenin 5 Amper seviyesinde bir sigorta ya da esdeğer bir devre kesici ile korunmaka olan bir aydınlatma devresine bağlanması gerekmektedir.
- * Her zaman avizenin üzerinde belirtilmiş olan tip ve watt seviyesinde ampul kullanıldığından emin olunuz. Belirtilen watt seviyesini asla aşmayın.
- * Ampul değiştirirken elektriği her zaman ana şalterden kapatınız ve eski ampulü sökümeden önce soğumasını bekleyiniz. Eski ampulleri dikkatli bir şekilde bertaraf ediniz.
- * Bu aplik sadece kendinden korumalı tungsten halojen ampul kullanılacak şekilde tasarlanıp imal edilmiştir = 

MONTAJ

1. Elektriğin sigorta kutusundan kesilmiş olduğunu temin ediniz.
2. Bu ürünü hâlihazırda mevcut bir aydınlatma biriminin yerine takıyor iseniz, 3 çiftten daha fazla kablo kullanılmış olduğunu görebilirsiniz. Aydınlatma birimine bağlanmamış olan kabloların birbirine bağlanmış olması durumunda, bu kabloların uçlarının avizeye bağlı olmayan ayrı bir klemens bloğuna bağlanması gerekmektedir. Mevcut aydınlatma birimini sökümeden önce her bir kablo çiftinin konumunu dikkatli bir şekilde not ediniz.
3. Ön kristal gölgeliği üründen ayırmak için üst kısmındaki iki yuvarlak krom somunu dikkatli bir şekilde söküñüz. Gölgeliği daha sonra yerine takmak üzere kenara koyunuz. Duvar plakasını arka plakaya tutturun üst ve alt vidaları yerlerinden söktükten sonra, duvar plakası ve arka plakaları şablon olarak kullanıp duvarda delik yerleri işaretleyiniz ve bu noktaları deliniz. Deliklerin sadece alçıpan ya da alçya değil, dolu duvar ya da bunun gibi uygun bir ortama delinmiş olduğunu temin ediniz.
4. Elektrik bağlantıları aşağıda açıklandığı şekilde yapılrken avizenin ağırlığı mutlaka askıya alınmalıdır: Bağlantı bloğu yuvasını, kapak ile gövde arasına ucu sokarak açınız ve elektrik besleme kablosunu kauçuk rakordan içeri sokunuz. Canlı ucu (normalde kahverengi ya da kırmızı) bağlantı bloğu üzerinde yer alan canlı-“live” (“L” harfi ile işaretlenmiştir) noktaya bağlayınız. Nötr ucu (normalde mavi ya da siyah) bağlantı bloğu üzerinde yer alan nötr (“N” harfi ile işaretlenmiştir) noktaya bağlayınız. **Dikkat: Bu aplikin hiçbir noktasına hiçbir şekilde toprak bağlantısı yapılmamalıdır. Toprak kablosu mevcut bulunması durumunda bu kablo ya da kabloların uçlarının ayrı bir klemens bloğuna (aplik ile birlikte temin edilmemiştir) bağlanması gerekmektedir. Bu bağlantının yapılmama amacı ise, hane içindeki toprak hattının sürekliliğinin sağlanmasıdır.** Elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan, bağlantı bloğu dışında boşta hiçbir kablo kalmadığından emin olunuz, ardından kauçuk kılıfın ve kabloların yerlerine doğru takılmış olduğunu kontrol edip, bağlantı bloğu yuvasını bastırarak kapatınız.
5. Üzerine lamba tutucu takılı olan arka plakayı montaj braketine takınız ve daha önce söküñüz olduğunuz vidalar ile yerine tespit ediniz. Aydınlatma biriminin yerine sağlam bir şekilde takılmış olduğunu temin ediniz. **Kablolarla zarar vermemeyle itina ediniz.**
6. **seviyesini aşmayın.** Sadece kendinden korumalı ampul kullanınız.  Halojen ampullere çiplak el ile dokunmayın, aksi takdirde ömürleri kısalacaktır.
7. Ön kristal gölgeliği hâlihazırda duvara monte edilmiş olan arka plakanın üzerine konumlandırarak yerine takınız. Gölgelik çerçevesinin üst kısmının her iki yanında yer alan delikleri arka plakanın üst kısmında yer alan delikler ile hizalayınız ve daha önce söküñüz olduğunuz yuvarlak krom somunları kullanarak yerine sabitleyiniz.
8. Sigorta kutusundan elektriği açınız.

GENEL BİLGİ

Bu avize sadece iç mekan kullanımı amacıyla tasarlanmış olup, boyalı ve sıva dâhilinde yer alan her türlü rutubet/nem avizenin yüzeyine zarar verebileceğinden mutlaka KURU BİR YÜZEYE monte edilmelidir.

Avize üzerinde cila/parlatıcı ya da aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın, sadece yumuşak, kuru bez ile temizleyiniz.

FERNHURST WANDFLUTER INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Diese Anleitungen werden zu Ihrer Sicherheit bereitgestellt.

LAURA ASHLEY

IL3240

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, und bewahren Sie diese zu Nachschlagzwecken auf.

SICHERHEITSINFORMATION

- * Bitte fragen Sie bei Zweifeln eine bezüglich der Installation elektrischer Vorrichtungen sachkundige Person um Rat.
- * Diese Fassung sollte gemäß den aktuellen IEE-Bestimmungen für Verkabelungen und den geltenden Bauvorschriften befestigt werden.
- * Schalten Sie den Strom an der Netzstromversorgung aus, bevor Sie diese Fassung einbauen oder warten, um einen Stromschlag zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass andere Personen die Stromversorgung ohne Ihre Kenntnisnahme nicht wiederherstellen können.
- * Bestimmen Sie den Verlauf der Versorgungsleitung, bevor Sie die Befestigungsbohrungen durchführen, um eine Beschädigung verdeckter Verkabelungen während der Installation zu vermeiden.
- * Diese Fassung entspricht der Klasse 2 = daher ist keine Erdung erforderlich. Die Fassung sollte an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die mit einer Sicherung von 5 Ampere oder einem äquivalenten Trennschalter geschützt ist.
- * Stellen Sie immer sicher, eine Glühbirne der korrekten Art und mit der korrekten Wattzahl entsprechend den Angaben auf der Fassung zu verwenden. Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl.
- * Schalten Sie bei einem Wechsel der Glühbirne immer die Netzstromversorgung aus und lassen Sie die alte Glühbirne abkühlen, bevor Sie diese anfassen. Entsorgen Sie alte Glühbirnen sorgfältig.
- * Diese Fassung wurde ausschließlich zur Verwendung mit selbstschützenden Halogen-Glühlampen ausgelegt = 

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die hausinterne Stromversorgung am Sicherungskasten ausgeschaltet wurde.
2. Falls Sie dieses Produkt anstelle einer anderen Lampe anbringen, werden Sie eventuell feststellen, dass mehr als 3-Kabelsätze angeschlossen sind. Im Falle von Kabelschlaufen, die nicht an der Lampe angeschlossen sind, müssen diese in einer getrennten Klemmenleiste abgeschlossen werden, die nicht mit der Fassung verbunden ist. Bitte notieren Sie sich sorgfältig die Position jedes Kabelsatzes, bevor Sie die vorhandene Fassung entfernen.
3. Entfernen Sie vorsichtig die beiden oberen Rändelschrauben aus Chrom, um den vorderen Kristallschirm vom Produkt zu lösen. Legen Sie den Schirm zwecks späterer Wiederanbringung auf die Seite. Entfernen Sie die obere und untere Schraube an der Rückplatte der Wandhalterung. Markieren und bohren Sie Befestigungsbohrungen in die Wand, indem Sie die Rückplatte als Schablone verwenden. Stellen Sie sicher, die Bohrungen in eine massive Wand oder einen anderen geeigneten Untergrund zu bohren und nicht in den Verputz.
4. Das Gewicht der Fassung muss während der folgenden Durchführung der elektrischen Verbindungen abgestützt werden: Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher das Klemmenblockgehäuse und führen Sie das Versorgungskabel durch die Gummimanschette. Das Gewicht der Fassung muss während der Durchführung der elektrischen Verbindungen wie folgt abgestützt werden:
Verbinden Sie das spannungsführende Kabel (normalerweise braun oder rot) mit dem spannungsführenden Anschluss (mit einem „L“ markiert) am Klemmenblock.
Verbinden Sie den Nullleiter (normalerweise blau oder schwarz) mit dem Nullanschluss der Fassung (mit einem „N“ markiert) am Klemmenblock.
Achtung: An die Fassung sollte kein Erdungskabel angeschlossen werden. Falls ein Erdungskabel vorhanden ist, schließen Sie dieses bitte in einem getrennten Klemmenblock ab (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass die Durchgängigkeit des Erdungsschaltkreises aufrechterhalten wird.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Verbindungen fest sitzen und sich keine losen Kabelstränge außerhalb des Klemmenblocks befinden. Prüfen Sie, dass die Klemmen und Gummimanschetten korrekt sitzen, schließen Sie dann das Klemmenblockgehäuse.
5. Bringen Sie die Rückplatte mit der daran befestigten Fassung nach oben zur Montagehalterung und sichern Sie diese mit den vorher entfernten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Fassung sicher befestigt ist. **Achten Sie darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.**
6. Schrauben Sie die Glühbirne hinein, deren Art und Wattzahl den auf der Fassung angegebenen Daten entsprechen müssen. **Die angegebene Wattzahl darf nicht überschritten werden.** Verwenden Sie nur selbstschützende Glühbirnen.  Fassen Sie Halogenbirnen nicht mit bloßen Händen an, da dadurch deren Lebensdauer verkürzt wird.
7. Bringen Sie den vorderen Kristallschirm wieder an, indem Sie diesen oben über die bereits an der Wand befestigte Rückplatte schieben. Richten Sie die Bohrungen oben an den beiden Seiten des Rahmens aus und sichern Sie diesen mit den vorher entfernten Rändelschrauben in seiner Position.
8. Schalten Sie die Stromversorgung wieder am Sicherungskasten ein.

ALLGEMEINE INFORMATION

Diese Fassung ist nur für Innenbereiche ausgelegt und muss auf einer TROCKENEN OBERFLÄCHE angebracht werden, da Feuchtigkeit im Putz oder der Farbe die Oberflächenbeschaffenheit angreifen kann. **Bitte keine Polier- oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden – nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.**